

# SIPURA SPA-1001 Snelstart



## In de verpakking vindt u:

- Sipura ATA
- Ethernet- / netwerkkabel
- 5Volt netspanningsadapter

## Verder hebt u nodig:

- Een analoge telefoon of fax
- Toegang tot een (intern) ip-netwerk via ethernet.

## Aansluiten:

Zie de afbeelding hiernaast:

Sluit de meegeleverde netwerkkabel op de LAN poort aan en op uw modem of hub/switch.



Sluit een telefoon of fax via een RJ11 Kabel op de PHONE aansluiting aan.

U kunt de netspanningsadapter aansluiten op de DV5V poort.

**LET OP!** Verbind de PHONE aansluiting NOOIT met het openbare telefoonnet. Hierdoor kan uw Sipura SPA onherstelbaar beschadigen!

## Netwerkinstellingen:

Zorg dat uw SPA aan staat en een telefoontoestel op de PHONE aansluiting aangesloten is. Kies vier maal de ster-toets ( \* \* \* \* ) om in het gesproken menu te komen. Zie onderstaande tabel om uw SPA correct op het netwerk geconfigureerd te krijgen:

Action	Code	User Input	Behavior Notes
Enter IVR Menu	* * * *	None	Ignore SIT or other tones until you hear, "Sipura configuration menu. Please enter option followed by the pound key or hang-up to exit."
Check DHCP	100#	None	IVR will announce if DHCP is enabled or disabled.
Set DHCP	101#	Enter 1 to enable Enter 0 to disable	Enter option followed by the pound key.
Check IP Address	110#	None	Enter option followed by the pound key.
Set IP Address	111#	Enter value using numbers on the telephone key pad. Use the * (star) key when entering a decimal point.	Enter value followed by the pound key. DHCP must be "Disabled" otherwise you will hear, "Invalid Option," if you try to set this value.
Check Net Mask	120#	None	Enter option followed by the pound key.
Set Net Mask	121#	Enter value using numbers on the telephone key pad. Use the * (star) key when entering a decimal point.	Enter value followed by the pound key. DHCP must be "Disabled" otherwise you will hear, "Invalid Option," if you try to set this value.
Check Gateway	130#	None	Enter option followed by the pound key.
Set Gateway	131#	Enter value using numbers on the telephone key pad. Use the * (star) key when entering a decimal point.	Enter value followed by the pound key. DHCP must be "Disabled" otherwise you will hear, "Invalid Option," if you try to set this value.



Wanneer u de fabrieksinstellingen niet aangepast heeft kunt u via menu optie 110# het IP adres van uw Sipura adapter te horen krijgen.

## VoIP provider instellingen:

Het IP adres wat u hierboven gevonden hebt, voert u in in het adresveld van een webbrowser op een pc op hetzelfde netwerk als de SPA.

Open een sessie naar de SPA via: <http://<spa ip adres>/admin/advanced> waarbij <spa ip adres> het ip adres van hierboven is.

In uw browser vindt u een aantal tabbladen om uw SPA te configureren. Kies tab **Line 1** om uw telefoonlijn te configureren.

Zie <http://webwinkel.duiker-telecom.nl/documentatie> voor meer informatie.